

TX3 Mini – Android Média lejátszó

- Kép: JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF

Amlogic S905W – Android 7.1 OS

A TV-Box lehetővé teszi különféle médiák (zene, videó, állókép) lejátszását különböző protokollok és szabványok (WLAN, Hot Spot, Ethernet, Bluetooth, Miracast, DLNA és Apple Air Play) és platformok (pl. YouTube, XBMC (Kodi)) alkalmazásával. A készülék támogatja a 4K Ultra HD minőségű filmeket, a 3D-filmeket és a Bluray-t. A külső fájlok egyszerűen áttölthetők USB-n vagy kártyaolvasón keresztül a belső memóriába, vagy közvetlenül lejátszhatók. A bejelentkezés után a Google Account (fiók) áll rendelkezésre a fájlkezeléshez (pl. Google Drive) és a fájlmegjelenítéshez (pl. YouTube). Új alkalmazásokhoz (Apps) férhet hozzá kényelmesen a Google Play Store segítségével. Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. Ha a készüléket a fentiekől eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés miatt veszélyek léphetnek fel, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélye. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Biztonsági előírások:

Olvassa figyelmesen végig a használati útmutatót, és különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe. Amennyiben a biztonsági utasításokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi, vagy anyagi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is. Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek. Bánjon nagyon óvatosan a készülékkel. Lökés, ütés, vagy akár kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet. Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja. A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen. A tápáramellátásra csak az együttszállított hálózati tápegységet szabad alkalmazni.

A hálózati tápegység számára feszültségforrásként csak a közüzemi hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható. Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki az tápegységet a konnektorból. Ha a dugasz tápegység nedvességet kap, életveszély állhat fenn áramütés következtében! Ha a dugasz tápegység láthatóan sérült, ne fogja meg, mert életveszélyes áramütés érheti! Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket (pl. tárolásnál), húzza ki a dugasz tápegységet a konnektorból.

A készülék használat közben kissé felmelegedhet. Ne takarja le használat közben. Ne szedje szét a készüléket! Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. Karbantartási, beállítási és javítási munkát csak szakemberrel, vagy szakműhellyel végeztesen. Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a rövid használati útmutatóban nem talált választ, forduljon szakemberhez!

A készülék rövid műszaki jellemzői:

- OS verzió: Android 7.1
- Központi CPU: S905W 2.0 GHz, Quad core ARM Cortex-A53 processzorral
- Grafikus GPU: Mali-450 penta-core, 750MHz+(DVFS) videó processzorral
- Memória RAM: 2GB DDR3
- Memória ROM: 16GB eMMC
- Hálózati kapcsolat: beépített wifi IEEE 802.11 b/g/n és vezetékes 10/100Mbit
- Digitális hang kimenet: SPDIF (Optikai) hangkimenet
- Támogatott videó, hang és kép formátumok:
- Videó: H.265, AVI, H.264, VC-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVD/DIVX, Real8/9/10, RM, RMVB, PMP, FLV, MP4, M4V, VOB, WMV, 3GP, MKV,
- Audió: MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AMR, RA, WAV

Csatlakozások használata:

Tápáramellátás:

- Dugja be a hálózati tápegység kerek ksfeszültségű tápdugóját a készülék DC +5V (5) csatlakozóhüvelyébe.
- Dugja be a hálózati tápegységet egy alkalmas hálózati dugaszaljba

HDMI:

- A HDMI csatlakozó kábelén keresztül csatlakoztathatja a készüléket egy TV-készülék vagy monitor HDMI csatlakozójára
- A csatlakoztatáshoz egy HDMI kábelre van szükség (tartozék)

USB (tasztatúra és egér, külső tárolóeszközök)

- A készüléket tasztatúrával és egérrel is lehet kezelni/navigálni. Kössön rá egy USB tasztatúrát és/vagy egy USB-egeret az USB 1 és az USB 2 csatlakozóhüvelyre
- Külső tárolóeszközök (pl. merevlemez, kártyaolvasó memóriakártyával, Pen drive, stb.) ugyancsak csatlakoztathatók az USB 1-2 aljzatokra adatok átvitele vagy kiolvasása céljából. A memóriaeszköz áramsükségletétől függően külső tápáramellátásra van szükség

Ethernet (LAN):

- A helyi hálózattal (LAN) egy Ethernet-kábel segítségével hozhatja létre az összeköttetést. A kábel megválasztásakor figyeljen a jó minőségre
- Ne használjon „cross-over” (fordított bekötésű) kábelt
- Dugja be az Ethernet-kábel egyik végét (RJ-45-dugó) a LAN feliratú Ethernet-csatlakozóhüvelybe, majd dugja be a kábel másik végét a routerbe, vagy a hálózat felépítésétől függően egy switchbe

Toslink:

- Optikai összeköttetést hozhat létre OPTICAL feliratú optikai csatlakozóhüvelyen keresztül egy arra alkalmas hangerősítő, háziózi rendszerrel TOSLINK kábel segítségével. Kapcsolja ki a TV-Box-ot és a fogadó készüléket az optikai kapcsolat létesítése előtt
- Vigyázzon arra, hogy a dugó hegye az összeköttetés létrehozásakor ne sérüljön meg

AV csatlakozó aljzat (speciális, négy érintkezős Jack. A kábel nem része a csomagnak)

- Csatlakoztassa az AV kábel 3,5 mm-es Jack dugóját az AV-csatlakozóhüvelybe
- Csatlakoztassa az RCA dugót megjelenítő/lejátszó készülékbe

Kép formátumok	JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF
DLNA	DLNA média file megosztás támogatott
Nyelvek	angol/francia/német/spanyol/italian stb. 24 nyelv
További paraméterek:	
Működési hőmérséklet	-10~40°C
Tárolási hőmérséklet	-20~50°C
Páratartalom	5%-90% (Nincs kondenzáció)
TX3 Mini súly (kg)	0.15
TX3 Mini méretek (mm)	105 x 105 x 15mm
Csomagolási tartozékok:	5V/2A hálózati adapter, HDMI kábel, távirányító

Csatlakozók	
HDMI kimenet	HDMI 2.0 4K vagy 2K kijelző támogatása
USB csatlakozás	2x nagysebességű USB 2.0, külső HDD/SSD és vagy USB stick támogatása
Memória kártya olvasó	TF Card (MicroSD) kártya olvasó
Digitális hang kimenet	SPDIF optikai
Analóg kép és hang kimenet	AV (3 az 1-ben) Jack aljzat
Hálózati kapcsolat	RJ45 10Mbit / 100Mbit sebesség támogatása
Hálózati adapter	DC Jack csatlakozós 5V/2A külső
Szoftveres specifikáció:	
Operációs rendszer	Android 7.1
KODI verzió	Kodi 17 sorozat (és a későbbi verziók)
Dekódolt formátumok	4K, MPEG1/2/4, H.264, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
Videó formátumok	4K@30fps, AVI, H.264, VC-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVD/DIVX, Real8/9/10, RM, RMVB, PMP, FLV, MP4, M4V, VOB, WMV, 3GP, MKV
Audió formátumok	MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AMR, RA, WAV